



**Suport telefonic pentru clienti cu contract! L.-V. 09:00-17:00 | TEL: 0365.455.009**  
Conform legii solicitarile de service se fac in scris pe situl [www.muulox.ro](http://www.muulox.ro) sectiunea INFO UTILE →  
**SUPPORT. Fara solicitare nu se iau in considerare!**  
Documentatia, programele se pot descarca de pe site-ul MUULOX sub tipul casei de marcat.  
Conform GARANTIEI trebuie sa achizionati role termice de la distribuitorul autorizat.

### GHID SCURT DE UTILIZARE A CASEI DE MARCAT PARTNER 300

- 1. PORNIRE CASA DE MARCAT : Se apasa butonul **ON/C**
- 2. BANI DE SCHIMB:

INTRODUCERE : suma --> **SHIFT** → **R/A**

SCOATERE : suma --> **SHIFT** --> **P/O**

**2A. VANZAREA :** Se introduce cantitatea urmat de tasta **X**, se introduce pretul unitar dupa care se apasa tasta **PRET** cu zecimale!!!!, codul produsului si tasta **PLU** si pentru finalizarea bonului se apasa tastele **ST** urmat de **TOTAL**.

**NUMERAR:** cantitate --> **X** --> pret CU ZECIMALE --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** → **TOTAL**

**CARD :** cantitate --> **X** --> pret CU ZECIMALE --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **CARD**

**TICHET :** cantitate --> **X** --> pret CU ZECIMALE --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **SHIFT** --> **CARD**

**COD DE BARE : Produsele cu pret programat si cod de bare asociat se pot vinde foarte usor prin scanarea acestora:**  
cantitate --> **X** --> se apasa butonul **SCAN** --> **TOTAL/CARD**

- 
- Pentru stergerea ecranului se foloseste tasta **C**
- Pentru corectarea unui bon se apasa tasta **ANULARE/CORECTIE**, care sterge ultimul produs de pe bon urmand tastele **ST** si **TOTAL**.
- Nota: Daca un bon este finalizat cu tasta **TOTAL** acesta nu mai poate fii corectat!
- **INTRODUCERE CIF PE BON: Inainte de finalizare bon (TOTAL) se apasa **SHIFT** -> **C.I.F** -> se introduc datele beneficiarului de la tastatura la randul 1 -> **TOTAL** -> rand 2 -> **TOTAL** -> randul 3 -> **TOTAL** se introduce CIF BENEFICIAR -> **TOTAL** -> **TOTAL** .**

#### 4. RAPORT X (raport de verificare)

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD X --> **TOTAL** --> **TOTAL**.

Nota: Raportul de verificare se poate face oricand, in orice zi, in orice moment daca dorim verificarea vanzarilor efectuate.

#### 5. RAPORT Z (raport zilnic):

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD Z --> **TOTAL** --> **TOTAL**

#### 6. RAPORT PERIODIC (raport lunar) - HARTIE

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD Z, mergeti la "DIN MEMORIA FISCALA --> **TOTAL** --> TIPARIRE --> **TOTAL** --> PERIODIC --> **TOTAL** --> DETALIAT SAU SUMAR --> **TOTAL** --> DE LA DATA --> **TOTAL** --> INTRODUCEM DATA DE INCEPUT ◊ **TOTAL** --> DATA SFARSIT --> **TOTAL**".

#### 7. EXPORT RAPORT PERIODIC (raport lunar ANAF XML) – STICK - !CARDUL DE MEMORIE TREBUIE SA FIE GOL!

Se apasa tasta **MENIU** cu ajutorul sagetilor selectam MODS --> **TOTAL** introducem parola 20100102 --> **TOTAL** apoi mergeti la EXPORT FISIERE XML apasam tasta **TOTAL**. se va afila „DE LA 0001”. se introduce numarul zilei fiscale de inceput a intervalului pentru care se doreste a se extrage fisierele XML. Se apasa **TOTAL**. Se afiseaza „PANALA”. Se introduce numarul zilei fiscale finale a intervalului pentru care se doreste a se extrage fisierele XML. Se apasa **TOTAL**

**Suport telefonic pentru clienti cu contract : 0770.496.052 / 0365.455.009**



#### E. Alegerea interfetei de comunicatie cu serverul ANAF

Se face astfel : MENU / PROGRAMARE / 0000 / Net Interface

Se poate alege una dintre urmatoarele optiuni:

- A. Comunicatie prin GPRS (cartela SIM) FACILITATE OPTIONALA Se poate utiliza NUMAI dupa instalarea unei interfete GPRS+CARTELA SIM in interiorul AMEF-ului
- B. Comunicatie prin cablu de retea ETHERNET
- C. Comunicatie prin reseaua locala WIFI
- D. AUTO. AMEF-ul va incerca transmisia pe rand prin toate optiunile de mai sus pana cand gaseste un canal activ si reuseste sa realizeze comunicatia.

#### 2.4.2 Conectare prin interfata WIFI sau prin HOTSPOT

Se foloseşte acolo unde există acces la internet wireless sau posibilitatea HOTSPOT de pe un dispozitiv conectat la internet (telefon, tabletă) . Se alege o retea locala wifi sau un hotspot astfel:

1. Activare WIFI : Meniu /PROGRAMARE/PAROLA /TOTAL/WIFI/TOTAL/WIFI Oprit-Pornit /1/ TOTAL

2. Alegerea unei retele WIFI /hotspot : Meniu /PROGRAMARE/PAROLA /TOTAL/WIFI/TOTAL /Lista WIFI

Se alege reseaua dorita din lista afisata apoi se apasa tasta TOTAL.

Se Introduce parola retelei WIFI sau cea a hotspot-ului apoi se confirma prin tasta TOTAL. Dupa introducerea parolei, pe afisaj ,in dreptul retelei alese apare mesajul ON care confirma realizarea conexiunii

Atentie : dupa operatia de reset trebuie refacuta conexiunea cu reseaua WIFI