



Suport telefonic pentru clienti cu contract! L.-V. 09:00-17:00 | TEL: 0365.455.009

Conform legii solicitarile de service se fac in scris pe situl www.muulox.ro sectiunea INFO UTILE →
SUPPORT. Fara solicitare nu se iau in considerare!

Documentatia, programele se pot descarca de pe site-ul MUULOX sub tipul casei de marcat.
 Conform GARANTIEI trebuie sa achizionati role termice de la distribuitorul autorizat.

GHID SCURT DE UTILIZARE A CASEI DE MARCAT PARTNER 600

- 1. PORNIRE CASA DE MARCAT : Se apasa butonul **ON/C**
- 2. BANI DE SCHIMB:

INTRODUCERE : suma-->SHIFT->R/A
SCOATERE : suma-->SHIFT-->P/O

2A. VANZAREA : Se introduce cantitatea urmat de tasta **X**, se introduce pretul unitar dupa care se apasa tasta **PRET** cu zecimale!!!!, codul produsului si tasta **PLU** si pentru finalizarea bonului se apasa tastele **ST** urmat de **TOTAL**.

NUMERAR: cantitate --> **X**--> pret **CU ZECIMALE** --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **TOTAL**
CARD : cantitate --> **X**--> pret **CU ZECIMALE** --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **CARD**
TICHET : cantitate --> **X**--> pret **CU ZECIMALE** --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **SHIFT** --> **CARD**

- Pentru stergerea ecranului se foloseste tasta **C**
- Pentru corectarea unui bon se apasa tasta **ANULARE/CORECTIE**, care sterge ultimul produs de pe bon urmand tastele **ST** si **TOTAL**.
- Nota: Daca un bon este finalizat cu tasta **TOTAL** acesta nu mai poate fii corectat!
- **INTRODUCERE CIF PE BON:** Inainte de finalizare bon (**TOTAL**) se apasa **SHIFT**-> **C.I.F**-> se introduc datele beneficiarului de la tastatura la randul 1 -> **TOTAL**->rand 2 -> **TOTAL**->randul 3 -> **TOTAL** se introduce CIF BENEFICIAR -> **TOTAL** -> **TOTAL** .

MODERNIZEAZA-TI AFACEREA SISTEME COMPLTE POS

MAGAZIN | RESTAURANT | HOTEL |
 FAST-FOOD | AFACERI MOBILE |
 FARMACII



4. RAPORT X (raport de verificare)

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD X --> **TOTAL** --> **TOTAL**.

Nota: Raportul de verificare se poate face oricand, in orice zi, in orice moment daca dorim verificarea vanzarilor efectuate.

5. RAPORT Z (raport zilnic):

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD Z --> **TOTAL** --> **TOTAL**

6. RAPORT PERIODIC (raport lunar) - HARTIE

Se apasa tasta **MENIU** se selecteaza MOD Z, mergeti la "DIN MEMORIA FISCALA --> **TOTAL** --> TIPARIRE --> **TOTAL** --> PERIODIC --> **TOTAL** --> DETALIAT SAU SUMAR --> **TOTAL** --> DE LA DATA --> **TOTAL** --> INTRODUCEM DATA DE INCEPUT ◊ **TOTAL** --> DATA SFARSIT --> **TOTAL**".

7. EXPORT RAPORT PERIODIC (raport lunar ANAF XML) – STICK - !CARDUL DE MEMORIE TREBUIE SA FIE GOL!

Se apasa tasta **MENIU** cu ajutorul sagetilor selectam MODS --> **TOTAL** introducem parola 20100102 --> **TOTAL** apoi mergeti la EXPORT FISIERE XML apasam tasta **TOTAL**. se va afila „DE LA 0001”. se introduce numarul zilei fiscale de inceput a intervalului pentru care se doreste a se extrage fisierele XML. Se apasa **TOTAL**. Se afiseaza „PANALA”. Se introduce numarul zilei fiscale finale a intervalului pentru care se doreste a se extrage fisierele XML. Se apasa **TOTAL**

Suport telefonic pentru clienti cu contract : 0770.496.052 / 0365.455.0



E. Alegerea interfetei de comunicatie cu serverul ANAF

Se face astfel : MENU / PROGRAMARE / 0000 / Net Interface

Se poate alege una dintre urmatoarele optiuni:

- A. Comunicatie prin GPRS (cartela SIM) FACILITATE OPTIONALA Se poate utiliza NUMAI dupa instalarea unei interfete GPRS+CARTELA SIM in interiorul AMEF-ului
- B. Comunicatie prin cablu de retea ETHERNET
- C. Comunicatie prin reseaua locala WIFI
- D. AUTO. AMEF-ul va incerca transmisia pe rand prin toate optiunile de mai sus pana cand gaseste un canal activ si reuseste sa realizeze comunicatia.

2.4.2 Conectare prin interfata WIFI sau prin HOTSPOT

Se foloseşte acolo unde există acces la internet wireless sau posibilitatea HOTSPOT de pe un dispozitiv conectat la internet (telefon, tabletă) . Se alege o retea locala wifi sau un hotspot astfel:

1. Activare WIFI : Meniu /PROGRAMARE/PAROLA /TOTAL/WIFI/TOTAL/WIFI Oprit-Pornit /1/ TOTAL

2. Alegerea unei retele WIFI /hotspot : Meniu /PROGRAMARE/PAROLA /TOTAL/WIFI/TOTAL /Lista WIFI

Se alege reseaua dorita din lista afisata apoi se apasa tasta TOTAL.

Se Introduce parola retelei WIFI sau cea a hotspot-ului apoi se confirma prin tasta TOTAL. Dupa introducerea parolei, pe afisaj ,in dreptul retelei alese apare mesajul ON care confirma realizarea conexiunii

Atentie : dupa operatia de reset trebuie refacuta conexiunea cu reseaua WIFI